
INDESIT company



Modell típus:
WISE107XEX

termékkód:
30571

Általános jegyzet

Technikai Dokumentáció irányelvei

Itt néhány általlános információ találhatsz a technikai dokumentáció egyszerűbb használatához.

1. Azonos termékcsalád típusai azonos robbantott ábrát tartalmaznak, mely a teljes alkatrész választékot mutatja, általánosságban, nem szükségszerű hogy az adott terméknek is alkatrésze az ábrán feltüntetett.

2. Némely alaktrész bemutatása nem lehetséges közvetlenül a robbantott ábrákon(használai útmutatók, speciális szererlő csomagok, stb…) Ezen kódok megtalálhatók az alkatrészlistán azonos hivatkozási számmal azoknál ahol az alkatrészek be vannak építve vagy 099,999 hivatkozással.A kezelési utasítás,ha már létezik, a 000 referencia számmal lesz ellátva.

3. Minden robbantott ábra jobb felső sarkában megtalálható a gyári szám , ami mutatja bizonyos modellek gyártásának kezdetét , néhány modellnek létezhet több robbantott ábrája az adott kategóriában, ami a gyári számok alapján különbözik egymástól és egy másik alkatrészlista tartozik hozzá.Ebben az esetben a gyári szám megadása szükséges a helyes alkatrész biztosításához.A robbantott ábra megfelel a legújabb gyári számnak , de az ez előttiekhez szükséges a megfelelő kiegészítés

4. A robbantott ábrák további frissítéseket igényelnek akár már közvetlenül a megjelenés után.Új alkatrészek hozzáadása a jelenlegi referenciaszámok folytatásával történik.A robbantott ábra felülvizsgálati száma a gyári szám utolsó négy digitjében látszódik, a jobb felső sarokban.

5. A robbantott ábrához tartozó alkatrész lista mutatja a vonatkozó kódokat több modellre is , minden egyes alkatrészhez más infpormáció is rendelkezésre áll


REF:

INDUSTRIAL KÓD:a termék különböző változatainak listája (jelezve a termék cimkéjén)ahol ez az alkatrész használatos;MEGJEGYZÉS:az információ(k) kódszáma,ami jelöli a teljes szakmai beavatkozást, figyeli a változásokat vagy segít megtalálni a helyes alkatrész kódot.

6. Néhány megjegyzés ugyanabban a részben általános ezért nem csatolódik közvetlenül az alkatrészhez.Azért ,hogy a legjobban követhessük a termék változásait,a legjobb,ha követjük az összes megjegyzést és folyamatosan ellenőrizzük a dokumentáció frissítését.

7. A technikai dokumentáció borítója megmutatja a model nevét és termékkódját

1140230 Robbantott ábrák



1140230 alkatrész lista


refer	Kód	Az S/N	To S/N	Helyettesít	Leírás	jegyzet	ipari kód
001	C00064786			1 x C00143260	csavar m8x23 torx tefl		
002	C00013563				csapágy 25 x52 x 15 6205 - 2z skf		
002	C00026299				seeger gyűrű sb 60x1,5'per	n1040326	
003	C00064785			1 x C00193879	csavar m8x22 tb6lt'al68x'		
004	C00002591				csapágy 20x47x14 6204 skf		
004	C00026298				csapágy ba2b 633667	n1040326	
005	C00039667				szigetelő gyűrű (21106)	n1040326	
005	C00096186				szigetelő gyűrű cv4 30 x 52/65 x	n1040300 n1040326	
008	C00088408				felső ellensúly rögzítő csavar +		
009	C00065918				tartály kereszttartó 40 liter jobb -		
010	C00064548				felső ellensúly 11 kg'lvb2000'		
011	C00064515				anchorage pad - suspension		
012	C00064502				tartály rugó készlet l = 181 mm		
013	C00095328		40613...		ablak tömítés evoii snella avsd		
013	C00110330	40614...			ablak tömítés evoii snella d=30 -		
014	C00092156				első gyűrű evo ii		
015	C00092155				hátsó rugós feszítőgyűrű evoii		
016	C00092178				első ellensúly evo ii		
017	C00092411			1 x C00094908	csőszorító bilincs leeresztő		
018	C00094312				tartály-szivattyú cső oko		
019	C00092412				bilincs		
020	C00091148			1 x C00094908	clamp d=79 mm		
021	C00093878				tartály egység bölcső lt 40 furat	n1040325	
022	C00030443			1 x C00047136	nut romob m8		
023	C00065152				anya romob m6x22x1,5		
024	C00093884				lengéscsillapító 80n furat 8.15 mm		
025	C00065463				kocsi kihúzható ütköző 40 - 46l		
026	C00094289			1 x C00094275 1 x C00094290	outer- set 40 l. evo ii	n1040326	
027	C00093750				horganyzott csavar te m8x40		
028	C00092161				evo ii mosószertöltő fúvóka		
029	C00074137				keresztelem szigetelőgyűrővel	n1040326	
029	C00110340				keresztelem szigetelőgyűrővel	n1040326	
030	C00064527				kúpos vezetett tárcsa d=280mm		

1140230 alkatrész lista


refer	Kód	Az S/N	To S/N	Helyettesít	Leírás	jegyzet	ipari kód
030	C00081875				vezetett tárcsa d=280mm h=25mm	n1040326	
031	C00059721				ékszíj l=1181/1187 mm h7		
099	C00001109				loctite 270 10 gr.		
099	C00033026				zsír készlet amblig ta 100 g		

1140960 Robbantott ábrák


The new wiring when fitted, must be securely attacched to the machine wiring with insulating tape. **Matr. 61116.0001**




WIRING P = DRUM BLOCK COD. C00141995




WIRING F = EVA+NTCAS / WIRING G = MTV COD. C00141769




WIRING P = DRUM BLOCK COD. C00112822




WIRING B2 = DISPLAY CONNECTION COD. C00111227




WIRING C1(WM) C3(WD) = EVL + EVP COD. C00093713
WIRING C4 (WD) = EVL + EVP + EVC COD. C00109950




WIRING D = INTERLOCK. + MICRO SWITCH COD. C00093714




WIRING D1 = INTERLOCK. COD. C00093715




WIRING H = DRYING ELEMENT COD. C00093716




WIRING C = EVL + EVP + EVC COD. C00093724




WIRING A COD.C00141139 (ex C00093722)




WIRING F = EVA + MV + NTCAS COD.C00093717



WIRING L = MOTOR + PUMP COD. C00093718
WIRING L1 (TL) = MOTOR + PUMP COD. C00195340




WIRING I = CONDUCTIVITI SENSOR COD. C00093725




WIRING N = MOTOR + PUMP COD. C00093719




WIRING X = EART STD MACCHINE COD. C00093720



WIRING Y = EART TRI-PHASE MACCHINE COD. C00093721



WIRING B1 = MAIN-DISPLAY CONNECTION COD. C00093726



WIRING B = SELECTION CONNECTION COD. C00093723


1140960

1140960 alkatrész lista

refer	Kód	Az S/N	To S/N	Helyettesít	Leírás	jegyzet	ipari kód
001	C00141139				alap vezetékek		
003	C00093718				vezetékek		
006	C00093720				wiring terra standard		
008	C00093726				wiring display		
012	C00093715			1 x C00259857	wiring mikrokésleltető-modul j4		
014	C00093713				wiring ntc-evl+evp-module j8		

1180180 Robbantott ábrák

Matr. 30920.0002



1180180


1180180 alkatrész lista

refer	Kód	Az S/N	To S/N	Helyettesít	Leírás	jegyzet	ipari kód
000	C00109464				user instructions booklet gb-rs-cz-		
001	C00097011				led vízszintes macskaszemek		
002	C00096999				digit modul egység indesit evoii	n1040334	
002	C00143086				digit modul egység edg csatlako		
003	C00096932				fehér gomb on/off indesit	n1040359	80305710000
003	C00116243				pushbutton b pw on/off		80305710900
004	C00096857			1 x C00115924	részegységek kezelőszerv b 27	n1040359	80305710000
004	C00115924				knob white		80305710900
005	C00096933				push button white	n1040359	80305710000
005	C00116245				push button white		80305710900
006	C00096935				pushbutton white 27 ind.evoii	n1040359	80305710000
006	C00116244				pushbutton white pw ind.evoii		80305710900
007	C00097066				funkciógomb fehér indesit evoii		
008	C00109465				control panel + handle wise107xex	n1040359	80305710000
008	C00116747				vezérlő panel + fogantyú pw		80305710900
009	C00110134			1 x C00116383	komplett ablak evo ii indesit	n1040359	80305710000
009	C00116383				komplett ablak evoii ind.		80305710900
010	C00096865				evo ii indes ablak nyitó készlet		
011	C00096930				lábazat fehér 27 indesit comun.	n1040359	80305710000
011	C00116556				lábazat fehér pw indesit comun.		80305710900
012	C00087084				állítható láb m8 h = 2,3 cm		
013	C00083828				foot spring (11x8.5mm)		
014	C00096210				önzáró csavar 4.8 x8 testfr		
015	C00075325			2 x C00096210 1 x C00255430	ablak pánt 'w133uk'		
016	C00065185				csavar m4,5 x 11 timerhez és		
017	C00089803				blanking plug d = 53 mm		
018	C00046666				leeresztő cső gallér 'ab636tx'		
020	C00065871				furatfedő csomagolás 'lvb2000'		
021	C00099313			1 x C00116923	hátsó fehér lap kváderrel	n1040359	80305710000
021	C00116923				hátsó fehér lap kváderrel pw		80305710900
022	C00077411				csomagolás készlet '46lt-soc' 2000		
023	C00019685				outlet hose holder		
023	C00046667				vezeték rögzítő 'ab636tx'		
023	C00064550				drain hose holder		

1180180 alkatrész lista

refer	Kód	Az S/N	To S/N	Helyettesít	Leírás	jegyzet	ipari kód
024	C00097614			1 x C00116541	bútor b27 wisl evoii indesit	n1040359	80305710000
024	C00116541				bútor pw wisl evoii indesit		80305710900
026	C00084817				beüzemelés dugó hardware		
029	C00097617			1 x C00116555	top b27 indesit snella evoii	n1040319 n1040359	80305710000
029	C00116555				top pw indesit snella evoii		80305710900

1180330 Robbantott ábrák



1180330 alkatrész lista

refer	Kód	Az S/N	To S/N	Helyettesít	Leírás	jegyzet	ipari kód
001	C00091633				tápvezeték.3x1 schuko		
003	C00019902				spirál leeresztő cső alátét		
004	C00027466				leeresztő cső spirális szivattyú		
010	C00064537				support - pressure switch		
011	C00075459				adalékanyag tartály egyenes		
012	C00047069			1 x C00097834	adalékok fedél 'wg834txi'		
013	C00075352			1 x C00097732	lineáris mosószeres fiók 'w133uk'		
014	C00092314				tölcsér egyenes fiókhoz evizzata		
015	C00092312				presszosztát 1 szint 80-55	n1040299	
016	C00092412				bilincs		
017	C00092170				presszosztát cső l=470 mm evo ii		
018	C00019755				anti-vibration bush (foam)		
021	C00092173				levegő csapda csőhöz oko		
022	C00008612				tube clamp 34,6-36,4		
023	C00065185				csavar m4,5 x 11 timerhez és		
023	C00085194				mikrokésleltető idc 3 kontaktus		
025	C00045023				szűrő fogantyú		
025	C00045025				szűrő tömítés askoll/plaset'044998'		
025	C00045027				szivattyú szűrő készlet		
026	C00119307				leeresztő szivattyú/szűrőt.220-		
028	C00095348				motor 850 1000 fordulat		
028	C00097255			1 x C00196543	brush motor ceset 6170 a0946		
028	C00097257			1 x C00140558	tacho generator for motor ceset		
028	C00114885				carbon brush for motor sole		
028	C00114886				tachogenerator for motor sole		
029	C00058523				ellenállás sín készlet 'als748tx'		
031	C00087188				ellenállás +f.szonda 1700w/230v	n1040300	
032	C00083915				ntc elth tl ph2001 hőmérséklet		
033	C00066292				insulated tweezers		
033	C00084943			1 x C00099862	serial cable lb2000 - pc	n1040317	
033	C00095669			1 x C00145046	soros kulcs evoii - lb2000 - pc	n1040317	
034	C00091908				modul alátét st		
034	C00091909				support cover avd		
035	C00254297				elek.modul + eeprom sw2,74ro	n4008c01	
036	C00046157				mosószertartály dugó világoskék		

1180330 alkatrész lista

refer	Kód	Az S/N	To S/N	Helyettesít	Leírás	jegyzet	ipari kód
037	C00097624			2 x C00064534	tölcsér fedél 1e 2u indesit evoii		
				1 x C00110333			
				1 x C00140605			
038	C00064534				tölcsér tömítés 'lvb2000'		
038	C00110333				elektromos szelep ie2u 7 lt.rst 2,5		
039	C00005572				töltőcső tömítés		
040	C00005781				töltőcső szűrő		
041	C00003070				töltőcső 1500 mm 'hajlított		
042	C00092348				self-scraping screw 3,5x8		
044	C00040932				önzáró anya m6		
047	C00074151				motor pecek persely		
048	C00084029				bolt motor m6x34		
049	C00064946				elektromos szelep alátét 1		
054	C00261664				card wise107xex evoii 8kb sw	n4008c01	
055	C00263927			1 x C00272306	smart reader for card 8kb 32kb +		

jegyzet

n1040242: Power card with welded eeprom.

From serial number 20304.0001, IDC power card with welded eeprom is used to ensure the perfect connection of all parts, in the Comunanza, Teverola and Brembate factories.
To replace the module with welded eeprom, it will be necessary to use the eeprom indicated in the SAT document of the model concerned.
To replace the module on a unit with welded eeprom both the SAT module and the eeprom are required, because the latter cannot be reused.

n1040296: FAULT EVOII lista és eljárás a probléma megoldásához.

Ha a mosógép hibát jelez az önteszt funkció elvégzésével a mosógép
újra jelzi a korábban megadott hibát, és
ez az új hardver kulcs kijelzőjén megjelenik.
A meghibásodás fajtájának többféle jelzése lehet:
- az AVD modelleken a hiba közvetlenül a gép kijelzőjén jelenik
meg.
- az AVL modelleken a hibát a ledek jelzik.

A LEDDEL jelzett hibaüzenetek leolvasása
Amikor a gép hibát jelez:
1. Az mosógép ablaka blokkol
2. Az ajtóblokk led gyorsan villog (biztosan > 1 Hz)
3. A kezelő panel ledjei a táblázat szerint (01. ábra) villognak a hiba jelzésére.
Az alábbi 02. ábrán bemutatott példa (F03 hiba) azt mutatja, hogy
melyik ledek villognak az F03 hiba esetén

A meghibásodások, hibák és figyelmeztetések listája:

F01: Triac motor rövidzáras
- Ellenőrizze, hogy van-e olyan vízszivárgás, amely eljuthat
a J9 csatlakozóhoz és az ottani kontaktusokat zárlatossá teheti
- Ellenőrizze a motor kapocslécét (az érintkezők
vegyi kezelése miatti maró lerakódások miatti esetleges probléma,

ami rövidzárt okozhat)
- Cserélje ki a kártyát

F02: Motor leblokkolt, motor fordulatszám-mérő zárlatos/nyitott
- Ellenőrizze, hogy a motor leblokkolt-e;
- Ellenőrizze a kártya J9 csatlakozás kontaktusainak hatékonyságát
- Ellenőrizze a fordulatszámmérő tekercselését, nézze meg,
hogy a J9 tekercselés kapcsolón az 1 és 2 pecek között
115 és 170 közötti ellenállás értéket lehet-e leolvasni. Rövidzár és nyitott áramkör esetén ellenőrizze a
fordulatszámmérő J9 1 és 2 pecek közötti kábelezést. Háromfázisú
motor esetén ellenőrizze, hogy a J9 6 és 7 peckei között van-e ohmos
folytonosság.
- Cserélje ki a motort
- Cserélje ki a kártyát

F03: NTC nyitott vagy zárlatos vagy a mosási ellenállás reléje beragadt
(teli esetben jelezve)
- Ellenőrizze a kártya J8 csatlakozás kontaktusainak hatékonyságát
- Ellenőrizze az NTC-t, nézze meg, hogy a J8 csatlakozó vezetékezésén a 11 és 12 pecek
között az ellenállás 20°C-os környezeti hőmérsékleten kb. 20 Kohm.
- Amennyiben az érték hibás, ellenőrizze a J8 kábelezés/NTC folytonosságot.
Közvetlenül az NTC-n ellenőrizze ugyanezt a paramétert.
- Cserélje ki az NTC-t
- Cserélje ki a kártyát

F04: Üres + túlfolyás egyidejű jelenléte (presszosztát üresben beragadt).
Amennyiben a presszosztát érintkezője beragad az üresen, a mosógép a
túlfolyási szintig tölt be vizet A túlfolyás presszosztát érzékelő automatikusan
aktiválja a leeresztő szivattyút.
- Controllare efficienza contatti del connettore J3 sulla scheda
Ellenőrizze a presszosztát állapotát az ohmos folytonosság ellenőrzésével a J3 kábelezés csatlakozás 2 és
4 peckein (csak üres tartálynál lehet jelen), a
2 és 3 peckein (csak akkor lehet jelen, ha víz van a dobban) és
a 2 és 1 peckein (csak akkor lehet jelen, ha a normálisnál magasabb,
az ablak fele fölött van a vízszint).
- Ellenőrizze a J3 csatlakozó/presszosztát kábelezést;
- Cserélje ki a presszosztátot
- Cserélje ki a kártyát.

F05: Szivattyú blokkolt vagy a presszosztát üres nem következik be
- Ellenőrizze a J9 kapcsoló érintkezőinek hatékonyságát a kártyán, ellenőrizve,
hogy a 8 és 9 peckek között van-e 220 V-os feszültség;
- Ellenőrizze a szivattyút: kap-e tápfeszültséget
- Ellenőrizze a szivattyú szűrőt + a fali lefolyót
- Cserélje ki a szivattyút
- Cserélje ki a kártyát

F06: No az AVD-én és az AVL-en

F07: Nincs mosási ellenállás felvétel (a gép ezt a hibát csak
üresben lévő presszosztátnál jelzi.
- Ellenőrizze a kártya J3 csatlakozás kontaktusainak hatékonyságát;
- Ellenőrizze a J3 csatlakozó 5 és 6 peckein a mosási ellenállás
folytonosságát. Az 1800 W-os 230 V-os ellenállás értéke 25 ohm.
- Ellenőrizze a J3 presszosztát csatlakozó 2 és 3 peckeit: itt
nem lehet ohmos folytonosság (ami teli gépnél áll fenn).
- Ellenőrizze a J3 presszosztát csatlakozó 2 és 4 peckeit: ohmos

folytonosságnak kell lennie
- Cserélje ki az ellenállást.
- Cserélje ki a presszosztátot
- Cserélje ki a kártyát

F08: A mosási ellenállás relé beragadt (üres esetén jelezve), vagy a
presszosztát beragadt a telére (üres és tele egyidejűleg)
- Ellenőrizze a kártya J3 csatlakozás kontaktusainak hatékonyságát;
Ellenőrizze a presszosztát állapotát az ohmos folytonosság ellenőrzésével a J3 kábelezés csatlakozás 2 és
4 peckein (csak üres tartálynál lehet jelen), a
2 és 3 peckein (csak akkor lehet jelen, ha víz van a dobban) és a
2 és 1 peckein (csak akkor lehet jelen, ha a normálisnál magasabb,
az ablak fele fölött van a vízszint).
- Ellenőrizze a J3 csatlakozó/presszosztát kábelezést
- Ellenőrizze a J3 presszosztát csatlakozó 5 és 6 peckeit
- Cserélje ki a presszosztátot
- Cserélje ki a kártyát

F09: Gép setup hiba (eeprom hiba)
- Hegesztett eepromos kártya esetén: cserélje ki a kártyát és az
eepromot
- Alkatrészként biztosított kártya és eeprom esetén ellenőrizze,
hogy az eeprom megfelelően van-e a kártya lábazatára helyezve.

F10: Üres és tele jelzés hiánya
- Ellenőrizze a kártya J3 csatlakozás kontaktusainak hatékonyságát;
Ellenőrizze a presszosztát állapotát az ohmos folytonosság ellenőrzésével a J3 kábelezés csatlakozás 2 és
4 peckein (csak üres tartálynál lehet jelen), a
2 és 3 peckein (csak akkor lehet jelen, ha víz van a dobban) és a
2 és 1 peckein (csak akkor lehet jelen, ha a normálisnál magasabb,
az ablak fele fölött van a vízszint).
- Ellenőrizze a J3 csatlakozó/presszosztát kábelezést
- Cserélje ki a presszosztátot
- Cserélje ki a kártyát

F11: Szivattyú visszacsatolás hiánya (a leeresztő szivattyú nincs bekötve, vagy
a tekercselés megszakadt)
- Ellenőrizze a kártya J9 csatlakozás kontaktusainak hatékonyságát
Ellenőrizze a J15 csatlakozón az 1 és 2 peckeket (Easy Door
ajtóblokkos mosógép esetén) vagy a J9 csatlakozón a 8 és 9 pecket
(hagyományos ajtóblokk esetén), és a szivattyú folytonosságot, ellenőrizze,
hogy az ellenállás érték 170-ohm
Ellenőrizze a J15 (vagy J9)csatlakozó/szivattyú kábelezést
- Cserélje ki a szivattyút
- Cserélje ki a kártyát

F12: Nincs kijelző kártya/Main kártya led kommunikáció
- Ellenőrizze a kártya J11 csatlakozás kontaktusainak hatékonyságát;
- Ellenőrizze a J11 csatlakozó/a kijelző kártya 5 utas csatlakozójának folytonosságát;
- Cserélje ki a main kártyát;
- Cserélje ki a kijelző kártyát/ledet

F13: Szárítás NTC szonda nyitott / a szárítási rendszer NTC kábelezése levált
Ellenőrizze a kártya J10 csatlakozás kontaktusainak hatékonyságát
Ellenőrizze az NTC-t a J10 7 és 8 peckek csatlakozóján, ellenőrizve, hogy a szonda ellenállása 20°C-os környezeti hőmérsékleten kb. 20 Kohm.
Ellenőrizze a J10/NTC kapcsolók vezetékezésének folytonosságát

Cserélje ki az NTC-t
Cserélje ki a kártyát

F14: Szárítási ellenállás nyitott vagy nincs bekötve
Ellenőrizze a kártya J2 csatlakozás kontaktusainak hatékonyságát
Ellenőrizze a J10 1 és 2 peckek csatlakozója vezetékén a szárítási ellenállás folyamatosságát, ellenőrizve, hogy 1300 W 230 V-nál az ellenállás kb. 40 Kohm.
Újra nézze át a J10 kapcsoló /szárítás ellenállás kábelezést
Cserélje ki az ellenállást
Cserélje ki a kártyát

F15: A szárítási ellenállás mindig aktív (a szárítási relé kontaktus beragadt vagy a szárítási triac zárlatos)
Ellenőrizze a kártya J2 csatlakozás kontaktusainak hatékonyságát
Ellenőrizze a J2 kapcsoló /szárítás ellenállás kábelezést
Ellenőrizze a J3 csatlakozó/presszosztát kábelezést
Cserélje ki a kártyát

F16: Dob blokkol (csak felső adagolású gépnél)

F17: Az ajtóblokk nem kap tápfeszültséget/nyitott (Easy Doornál)
- A kártyán található J4 kábel csatlakozás 3 és 4 pecek között
ellenőrizze a 230 V-os hálózati feszültséget (készenléti állapotban lévő gépnél nincs),
valamint a 3 és 5 pecek között az ajtóblokk
kimenet tápfeszültségét, 230 V
- Ellenőrizze a kártyán található J4 kapcsoló 1 és 2 pecke között az ajtó
mikrokapcsoló ohmos folytonosságát (zárt ajtónál nyitás kikapcsolva)
- Ellenőrizze a J4 kábelezés/ajtóblokk folytonosságát
- Ellenőrizze az ajtó beakadását
- Cserélje ki az ajtóblokkot
- Cserélje ki a kártyát

F17: Az ajtóblokk nem kap tápfeszültséget/nyitott (hagyományos ajtóblokk, nem Easy Door)
- A kártyán található J4 kábel csatlakozás 2 és 3 pecek között
ellenőrizze a 230 V-os hálózati feszültséget (készenléti állapotban lévő gépnél nincs),
valamint a 3 és 1 pecek között az ajtóblokk kimenet
tápfeszültségét, 230 V
- Ellenőrizze az ajtó beakadását
- Cserélje ki az ajtóblokkot
- Cserélje ki a kártyát

F18 - > Kommunikációs hiba a mikroprocesszor és a DSP (Digital Signal Processor) között.
- Cserélje ki a kártyát

COMBINAZIONE LED

SIMBOLOGIA:

= LED ACCESO = LED SPENTO

FAULT	LED Fasi	TASTI FUNZIONI			
F01	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F02	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F03	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F04	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F05	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F06	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F07	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F08	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F09	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F10	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F11	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F12	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F13	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F14	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F15	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F16	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F17	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F18	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4




ARISTON



INDESIT


FIG. 01



Fault	Key 1	Key 2	Key 3	Key 4	Led 4
01	Off	Off	Off	Flash	Off
02	Off	Off	Flash	Off	Off
03	Off	Off	Flash	Flash	Off
04	Off	Flash	Off	Off	Off
05	Off	Flash	Off	Flash	Off
06	Off	Flash	Flash	Off	Off
07	Off	Flash	Flash	Flash	Off
08	Flash	Off	Off	Off	Off
09	Flash	Off	Off	Flash	Off
10	Flash	Off	Flash	Off	Off
11	Flash	Off	Flash	Flash	Off
12	Flash	Flash	Off	Off	Off
13	Flash	Flash	Off	Flash	Off
14	Flash	Flash	Flash	Off	Off
15	Flash	Flash	Flash	Flash	Off
16	Off	Off	Off	Off	Flash
17	Off	Off	Off	Flash	Flash

Table Fault LED

FIG. 02



Example Fault F03

Tabla de averías para lavadora EVO II




– LED

CO		MBINACIÓN LED				
FAULT	CAU SA	LED Fase	TECLAS FUNCIONES			
F01	Triac control motor en corto	LED 4	Tecla 1	Tecla 2	Tecla 3	Tecla 4
F02	Motor bloqueado, taquímetro motor abierto / en corto	LED 4	Tecla 1	Tecla 2	Tecla 3	Tecla 4
F03	Sonda NTC lavado abierta / en corto	LED 4	Tecla 1	Tecla 2	Tecla 3	Tecla 4
F04	Vacío + sobrenivel presentato simultaneamente	LED 4	Tecla 1	Tecla 2	Tecla 3	Tecla 4
F05	No se logra vacío presostato bomba desagua bloqueada	LED 4	Tecla 1	Tecla 2	Tecla 3	Tecla 4
F06	Error de selector (no encuentra código)	LED 4	Tecla 1	Tecla 2	Tecla 3	Tecla 4
F07	Falta absorción en la resistencia de lavado	LED 4	Tecla 1	Tecla 2	Tecla 3	Tecla 4
F08	Relé resistencia de lavado con el contacto NA/NC pegado	LED 4	Tecla 1	Tecla 2	Tecla 3	Tecla 4
F09	Error setup file (EEPROM no programada o correcta)	LED 4	Tecla 1	Tecla 2	Tecla 3	Tecla 4
F10	Presostato en llena=Vacío o sin señal de vacío ni llena	LED 4	Tecla 1	Tecla 2	Tecla 3	Tecla 4
F11	Falta alimentación a la bomba de desagüe	LED 4	Tecla 1	Tecla 2	Tecla 3	Tecla 4
F12	Falta comunicación entre módulo display y modulo de control	LED 4	Tecla 1	Tecla 2	Tecla 3	Tecla 4
F13	Sonda NTC secado abierta/corto. Ventilador secado bloqueado	LED 4	Tecla 1	Tecla 2	Tecla 3	Tecla 4
F14	Falta alimentación a la resistencia de secado	LED 4	Tecla 1	Tecla 2	Tecla 3	Tecla 4
F15	Contacto relé resistencia de secado pegado	LED 4	Tecla 1	Tecla 2	Tecla 3	Tecla 4
F16	Bloqueo de cesto (solo carga superior)	LED 4	Tecla 1	Tecla 2	Tecla 3	Tecla 4
F17	Bloqueo puerta desalmacado /abierta	LED 4	Tecla 1	Tecla 2	Tecla 3	Tecla 4
F18	Error de comunicación Micro/DSP (MODULO)	LED 4	Tecla 1	Tecla 2	Tecla 3	Tecla 4

SIMBOLOGIA:
= led encendido
= led apagado


ABB. 01



Fault	Taste 1	Taste 2	Taste 3	Taste 4	Led 4
01	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet	Blinkt	Ausgeschaltet
02	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet	Blinkt	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet
03	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet	Blinkt	Blinkt	Ausgeschaltet
04	Ausgeschaltet	Blinkt	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet
05	Ausgeschaltet	Blinkt	Ausgeschaltet	Blinkt	Ausgeschaltet
06	Ausgeschaltet	Blinkt	Blinkt	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet
07	Ausgeschaltet	Blinkt	Blinkt	Blinkt	Ausgeschaltet
08	Blinkt	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet
09	Blinkt	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet	Blinkt	Ausgeschaltet
10	Blinkt	Ausgeschaltet	Blinkt	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet
11	Blinkt	Ausgeschaltet	Blinkt	Blinkt	Ausgeschaltet
12	Blinkt	Blinkt	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet
13	Blinkt	Blinkt	Ausgeschaltet	Blinkt	Ausgeschaltet
14	Blinkt	Blinkt	Blinkt	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet
15	Blinkt	Blinkt	Blinkt	Blinkt	Ausgeschaltet
16	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet	Blinkt
17	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet	Ausgeschaltet	Blinkt	Blinkt


Tab. Störung Led

ABB. 02



Beispiel Störung F03


FIG. 01



Fault	Tecla 1	Tecla 2	Tecla 3	Tecla 4	Indicador luminoso 4
01	Apagado	Apagado	Apagado	Pisca	Apagado
02	Apagado	Apagado	Pisca	Apagado	Apagado
03	Apagado	Apagado	Pisca	Pisca	Apagado
04	Apagado	Pisca	Apagado	Apagado	Apagado
05	Apagado	Pisca	Apagado	Pisca	Apagado
06	Apagado	Pisca	Pisca	Apagado	Apagado
07	Apagado	Pisca	Pisca	Pisca	Apagado
08	Pisca	Apagado	Apagado	Apagado	Apagado
09	Pisca	Apagado	Apagado	Pisca	Apagado
10	Pisca	Apagado	Pisca	Apagado	Apagado
11	Pisca	Apagado	Pisca	Pisca	Apagado
12	Pisca	Pisca	Apagado	Apagado	Apagado
13	Pisca	Pisca	Apagado	Pisca	Apagado
14	Pisca	Pisca	Pisca	Apagado	Apagado
15	Pisca	Pisca	Pisca	Pisca	Apagado
16	Apagado	Apagado	Apagado	Apagado	Pisca
17	Apagado	Apagado	Apagado	Pisca	Pisca

Tab. Fault indicador luminoso

FIG. 02



Exemplo Fault F03




Cruscotto - Tableau de borde - Belde - Control panel
Painel frontal - Quadro Mandos - Kontrol paneli

n1040319: Elimination of metal bar on INDESIT cabinets.

From serial no. 40223.0001 Indesit EVOII Washing Machines produced in the Comunanza - Brembate factory have been equipped with a wooden reinforcing strip on the top, whereas the metal bar on the cabinet has been eliminated.
The modified tops have the same Service code as premodification items (096937, 097617, 098440, 099929 and 097806).
When using the new top on a premodification appliance the metal bar (see N1040319FIG1) must be removed, whereas the old top

can be used in place of the new one without any modification.
The new top can be used in place of the old one and vice versa; the Service code remains the same.


N1040319FIG1



n1040325: New shock absorber fixing system with pin

From serial no. 40427.0001, shock absorbers have been fixed to the tank unit cradle with two 11 mm pins code C00110163 (see fig. 01 and 02 enclosed) in place of the 8 mm screws code 093750 and relevant locking nuts code 030443, on all washing machines and dryers produced in the Comunanza factory.
The items affected by this modification are:
1) The cradles have the same Service code, as they can be used in place of the new ones after widening the shock absorber fixing holes to a diameter of 10 mm.
Code 093848 - Tank unit cradle 46 lt
Code 093878 - Tank unit cradle 40 lt.
2) The new shock absorbers, with fixing bushing having no s/steel spacer, are not managed as they are interchangeable with the premodified items (make sure they are CIMA type, as the managed items), fixed with M8 screws code 093750 and related locking nut code 030443 (see figs. 05 and 06).
Code 093884 - Shock absorber 80 N
Code 093885 - Shock absorber 100 N

To remove the shock absorber from the tank, first extract the pin with a few hammer taps (see fig.03) until it is aligned with the tank bracket and then pull it out with a pair of pliers (see fig. 04).
(To refit the shock absorber use a new pin. Insert the pin until the toroidal edge is aligned with the bracket.)













n1040326: Two-bearing mechanism on Slim range washing machines


---

From serial no. 40428.0001, all Slim range models produced in the Comunanza factory have been equipped with a two-bearing mechanism in place of the single-bearing one.

The Service codes of the new mechanism are:
Service code C00096186 - SEAL RING CV4;
Service code C00002591 - BEARING 20X47X14 6204 SKF;
Service code C00013563 - BEARING 25 X52 X 15 6205 - 2Z SKF;
Service code C00110340 - CROSS WITH SEAL RING (2C) SNELLA;
Service code C00094289 - EVO 40L TANK SLIM (1-C) > (2-C)EVOII;
Service code C00094290 - OUTER- SET 40 L.(1-C)>(2-C)EVOII;
Service code C00064527 - DRIVEN PULLEY CONE D=280 MM H= 17MM;
Service code C00066080 - DRIVEN PULLEY CONE D= 210 MM H=17 MM.

The tank assembly with the new two-bearing cross has the same Service code as the single-bearing one (C00094289); the latter will be available until stocks run out.
When replacing the tank, make sure that the value H (17 mm or 25 mm) of the basket cross shaft corresponds to the value H of the pulley (see Fig.001).

The following premodified items will continue to be used:
Service code C00026298 - BEARING BA2B 633667 30X60.03X37;
Service code C00039667 - SEAL RING;
Service code C00074137 - CROSS WITH SEAL RING;
Service code C00081875 - DRIVEN PULLEY D=280MM H=25MM;
Service code C00074138 - DRIVEN PULLEY D = 210MM H=25MM;
Service code C00026299 - SEEGER RING SB 60X1,5.



n1040334: INDESIT Led and Digit modules with side connector.

From serial no. 40802.0001, WIL and WISE models produced in the Teverola factory are gradually being equipped with LED and DIGIT modules with connector on the side instead of on the top, near the microprocessor.

The new modules are:
C00143085 - LED MODULE ASSEMBLY 2 KNOBS WITH CONNECTOR EDG IND.EVOII;
C00143332 - LED MODULE ASSEMBLY 3 KNOBS WITH CONNECTOR EDG IND.EVOII;
C00143086 - DIGIT MODULE ASSEMBLY WITH CONNECTOR EDG IND.EVOII.

Premodified modules C00096997, C00096998 and C00096999 will continue to be available until stocks run out, after which they will be interchangeable with the new modules that will be provided with a specific wiring to enable interchangeability (C00114634).

Brembate (cod.ind 91...) - s/n 40802.0001
Comunanza (cod.ind. 80...) - s/n 40818.0001
Teverola (cod.ind 46...) - s/n 40824.0001

WIDE126DE cod. comm. 31982 Matr. 40818.0001;
WIDE127UK cod. comm. 30563 Matr. 40818.0001;
WIDL102UK cod. comm. 30536 Matr. 40818.0001;
WIDL102UK cod. comm. 30536 Matr. 40818.0001;
WIDL106AUS cod. comm. 32305 Matr. 40906.0001;
WIDL106EX cod. comm. 31966 Matr. 40818.0001;
WIDL126DE cod. comm. 31980 Matr. 40818.0001;
WIDL126EX cod. comm. 30570 Matr. 40818.0001;
WIDL126FR cod. comm. 30534 Matr. 40818.0001;
WIDL126SDE cod.comm.31981 Matr.40818.0001;
WIDL126SEX cod.comm.31983 Matr.40818.0001;
WIDL126SUK cod.comm.30599 Matr.40818.0001;
WIDL126UK cod. comm. 30538 Matr. 40818.0001;
WIDL146DE cod.comm. 31979 Matr.40818.0001;
WIDL146EX cod.comm. 30573 Matr.40818.0001;
WIDL146UK cod.comm. 30567 Matr.40818.0001;
WIDL86EX cod.comm. 31965 Matr.40818.0001;
WIE107EX cod. comm. 30548 Matr. 40910.0001 ;
WIE107IT cod. comm. 30222 Matr. 40927.0001;
WIE107XSEX cod. comm. 30549 Matr. 40818.0001;
WIE127EX cod. comm. 30551 Matr. 40910.0001 ;
WIE127UK cod. comm. 30028 Matr. 40906.0001 ;
WIE127XEX cod. comm. 30552 Matr. 40818.0001;
WIE127XSEX cod. comm. 30550 Matr. 40818.0001;
WIE127SDE cod. comm. 30468 Matr. 40818.0001;
WIE137SUK cod. comm. 30202 Matr. 40818.0001;
WIE147DE cod. comm. 30478 Matr. 40818.0001;
WIE147UK cod. comm. 33625 Matr. 40805.0001;
WIE147XEX cod. comm. 30554 Matr. 40818.0001;
WIE148NL cod. comm. 30450 Matr. 40818.0001;
WIE157SUK cod. comm. 30203 Matr. 40818.0001;
WIE167DE cod. comm. 30480 Matr. 40818.0001;
WIE167UK cod. comm. 30204 Matr. 40818.0001;
WIE168NL cod. comm. 30451 Matr. 40818.0001;
WIL101TK cod. comm. 30492 Matr. 40824.0001;
WIL105DE cod. comm. 30455 Matr. 40908.0001;
WIL105EU cod. comm. 30233 Matr. 40825.0001;
WIL105EX cod.comm.30356 Matr. 40802.0001;
WIL105SEX cod.comm.31072 Matr. 40818.0001;
WIL105XEX cod. comm. 30539 Matr. 40818.0001;

WIL106IT cod. comm. 30144 Matr. 40824.0001;
WIL106IT cod. comm. 30144 Matr. 40824.0001;
WIL12FR cod. comm.30001 Matr. 40903.0001;
WIL125DE cod. comm. 30459 Matr. 40904.0001;
WIL125EX cod. comm. 30540 Matr. 40903.0001 ;
WIL126NL cod. comm. 30443 Matr. 40903.0001;
WIL123SUK cod. comm. 30199 Matr. 40818.0001;
WIL133UKTE cod. comm. 33624 Matr. 40908.0001;
WIL14FR cod. comm. 30140 Matr. 40818.0001;
WIL143DE cod.comm.32252 Matr. 40802.0001;
WIL143SUK comm.30200 Matr. 408180001;
WIL145CH cod. comm. 30463 Matr. 40818.0001;
WIL145DE cod. comm. 30463 Matr. 40818.0001;
WIL145DETE cod. comm. 33178 Matr. 40915.0001;
WIL145EU cod.comm.33622 Matr. 40802.0001;
WIL145XEX cod. comm. 30542 Matr. 40818.0001;
WIL146NLTE cod.comm.32540 Matr. 40802.0001;
WIL146NL cod.comm.30448 Matr. 40818.0001;
WIL153UK cod.comm.30020 Matr. 40818.0001;
WIL162DE cod. comm. 30466 Matr. 40818.0001;
WIL163DE cod. comm. 32253 Matr. 40818.0001;
WIL163SUK cod. comm. 30201 Matr. 40904.0001;
WIL165DE cod. comm. 30465 Matr. 40818.0001;
WIL165XEX cod. comm. 30543 Matr. 40818.0001;
WIL166NL cod. comm. 30449 Matr. 40818.0001;
WIL62EX cod. comm. 30526 Matr. 40806.0001;
WIL62XEX cod. comm. 30527 Matr. 40818.0001;
WIL66IT cod. comm. 30146 Matr. 40806.0001;
WIL81TK cod.comm.30490 Matr. 40802.0001;
WIL85EX cod. comm. 30354 Matr. 40909.0001 ;
WIL85XEX cod. comm. 30539 Matr. 40818.0001;
WIL85XSEX cod. comm. 30530 Matr. 40818.0001;
WIL86IT cod.comm.30145 Matr. 40803.0001;
WIL95EX cod. comm. 31546 Matr. 40818.0001;
WIL95KW cod. comm. 30535 Matr. 40806.0001;
WILM64IT cod. comm. 30235 Matr. 40914.0001;
WISE107IT cod. comm. 30232 Matr. 40818.0001;
WISE107PL cod. comm. 30569 Matr. 40818.0001;
WISE107SEX cod. comm. 30441 Matr. 40818.0001;
WISE107XEX cod. comm. 30571 Matr. 40818.0001;
WISE127XEX cod. comm. 30574 Matr. 40818.0001;
WISE87PL cod. comm. 30568 Matr. 40818.0001;
WISL10FR cod. comm. 30141 Matr. 40818.0001;
WISL105PL cod. comm. 30557 Matr. 40818.0001;
WISL105XEX cod. comm. 30566 Matr. 40818.0001;
WISL125XEX cod. comm. 30560 Matr. 40818.0001;
WISL62XEX cod. comm. 30555 Matr. 40818.0001;
WISL65PL cod. comm. 30556 Matr. 40818.0001;
WISL66IT cod. comm. 30142 Matr. 40818.0001;
WISL85PL cod. comm.30562 Matr. 40818.0001;
WISL86IT cod. comm. 30085 Matr. 40804.0001;
WISL85XEX cod. comm. 30564 Matr. 40818.0001;

n1040359: Polar White fehér 80. üzem (Comunanza)

Az 50315.0001 gyári számtól kezdve a 80. sz. üzemben gyártott összes mosógép a korábbi 27. fehér helyett "Polar White" színben készül.
Az összes módosított modell adattábláján az ipari kód hátulról harmadik számjegye 9 (pl. 80286390900).
Az új Polar White kódok beazonosításához vagy az ipari kódot vagy a készülék gyári számát kell ismerni.
A leírásban a korábbi "B27" helyett "PW" kóddal beazonosított részegységek esztétikai okokból nem csereszabatosak a módosítás elottiekkel, mivel egyértelmuen látszik a két fehér árnyalat különbözosége - egy bizonyos ideig mindketto gyártása folyik.
Az alábbi részegységeknek változott meg a színárnyalata:
Bútor, hátsó panel, fedolap, kezelo panel, fogantyúk, gombok, kezeloszervek, tárcsa, ajtó és lábazat.

n4008c01: Smart Card - LVB/DRYERS

2008 áprilisától kezdődően elkezdjük az EVO II elektronikus modulok alkatrész kezelését. Ezek az elektronikus modulo beépített eeprom-al rendelkeznek és programozásuk cask smart kártyáról vagy PDA-val lehetséges.

Figyelem!! A módosítás előtti modulokat, amelyek eeprom aljzattal rendelkeznek, szintén smart kártyával vagy PDA-val lehet programozni miután az aljzatba behelyeztünk egy üres eeprom-ot. A készlet erejéig előre programozott eeprom-ot is lehet rendelni/haználni. Ilyenkor a smart kártya használata szükségtelen.

A modulokat a következő cikkszámmal lehet rendelni:

LVB

C00265676 - C00143068 - Vezetőképesség érzékelővel szerelt típusok

C00254298 - beépített(integrált) eeprom
C00143068 - eeprom aljzattal szerelve -- Vezetőképesség érzékelő nélkül szerelt típusok

C00254297 - beépített(integrált) eeprom
C00259941 - eeprom aljzattal szerelve

C00254531 - beépített(integrált) eeprom
C00143058 - eeprom aljzattal szerelve

C00254297 - C00143057 - dobrögzítő nélküli modelleknél
C00265697 - C00143057 - dobrögzítővel szerelt modelleknél

C00254297 - beépített(integrált) eeprom
C00143056 - eeprom aljzattal szerelve

C00254530 - beépített(integrált) eeprom
C00259738 - eeprom aljzattal szerelve

C00254533 - beépített(integrált) eeprom
C00143060 - eeprom aljzattal szerelve

C00254535 - beépített(integrált) eeprom
C00145013 - eeprom aljzattal szerelve

C00254530 beépített(integrált) eeprom
C00145551 eeprom aljzattal szerelve

C00254529 beépített(integrált) eeprom
C00142293 eeprom aljzattal szerelve

C00257406 beépített(integrált) eeprom
C00143989 eeprom aljzattal szerelve

C00257409 beépített(integrált) eeprom
C00144151 beépített(integrált) eeprom

C00254530 beépített(integrált) eeprom
C00143069 beépített(integrált) eeprom

DRYERS


C00255835 beépített(integrált) eeprom
C00258789 eeprom aljzattal szerelve

C00255835 beépített(integrált) eeprom
C00194077 eeprom aljzattal szerelve


A jelen jegyzékhez mellékelünk egy “referencia listát” amely tartalmazza a smart kártya és az eeprom kódját, a típusra jellemző szoftverrel.

Elektromos ábrák és csatlakozások


Cod. 16001628301




COMPLESSIVO A




COMPLESSIVO D1 MICRORITARDATORE



COMPLESSIVO L MOTORE + POMPA



COMPLESSIVO C1 EVL + EVP



COMPLESSIVO X TERRA STANDARD



COMPLESSIVO B1 COMUNICAZIONE DISPLAY


16001628301 / 16001632202 / 16001723700

leírás

leírás: 16001628301

Elektromos ábrák és csatlakozások

Cod. 21500759100



leírás

leírás: 21500759100